

EF-overensstemmelseserklæring, Maskindirektivet 2006/42/EF, bilag II A MASKINER:	Kommentarer til overensstemmelseserklæring
Fabrikant, og ansvarlig for samling af det tekniske dossier Firmanavn _____ Adresse _____ Tlf. _____ Fax _____ E-mail _____	Fabrikanten er det firma <ul style="list-style-type: none"> - som fremstiller og markedsfører maskinen i EU/EØS - som efter egne specifikationer får fremstillet maskinen (brugervirksomhed som fabrikant) - som importerer en maskine til EU/EØS; uanset om maskinen er CE-mærket eller ej: Importøren er ansvarlig over Arbejdstilsynet, men kan så sende regningen til den udenlandske fabrikant Ofte vil fabrikanten også være ansvarlig for samling og udlevering af det tekniske dossier, men for importerede CE-mærkede maskiner kan der være forskel; så skal der være en ansvarlig repræsentant inde i EU.
Beskrivelse af maskinen: Mærke _____ Type _____ Serie _____ Betegnelse _____ _____ _____ er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver (se herunder)	JF. Maskindirektiv, bilag I, punkt 1.7.3 <ul style="list-style-type: none"> - maskinens benævnelse, type og serie - evt. serienr. Med henblik på at kunne identificere lige præcis den maskine igen. I alt skal der stå: betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse. Her kan fabrikanten med fordel nævne de eventuelle begrænsninger der måtte være i det maskinen er beregnet og må anvendes til. Her er nævnt de CE-mærkningsdirektiver som hyppigst vil være relevante for maskiner. Se mere under direktiver.
- Maskindirektivet 2006/42/EF	Arbejdstilsynets bekendtgørelse <i>skal</i> ikke nævnes, men det kan være en fordel i de tilfælde, hvor der er utilsigtede afvigelser i den danske oversættelse.
- EMC-direktivet: 2004/108EF + seneste ændringer	EMC-direktivet er kun aktuelt, hvis maskinen er et apparat jfr EMC-direktivet (en brugsklar enhed samlet hos fabrikanten). Hvis maskinen skal samles elektrisk ude ved kunden eller sammenbygges med andet elektrisk, er den ikke et apparat og derfor er den ikke omfattet af EMC-direktivet. I praksis får du bøvl med en del kunder hvis du ikke skriver EMC-direktivet på, og du vil kun meget sjældent få bøvl med myndigheden for at have direktivet på erklæringen
- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF	Lavspændingsdirektivet er kun aktuelt for de indgående elektriske dele på maskinen. Arbejdstilsynet vil ikke se LVD på erklæringerne. Men du får bøvl med en del kunder hvis du ikke skriver LVD-direktivet på, og du vil kun meget sjældent få bøvl med myndigheden for at have direktivet på erklæringen
Flg harmoniserede europæiske standarder er anvendt:	Hvis du skriver <u>anvendt</u> har du kigget i standarden, og brugt dele af den. Hvis du skriver at du har <u>overholdt</u> en standard, skal du overholde den fuldstændigt. Med det Nye maskindirektiv skal du overholde alle relevante standarder, eller dokumentere at din løsning er mindst lige så god som standardens. Forskellen på "anvendt" og "overholdt" er ikke så stor, men pas alligevel på hvad du skriver.
Dato: Underskrift: Underskrivers navn: Stilling i virksomheden:	Identifikation, det vil sige navn og stilling på den der har fået fuldmagt til at forpligte fabrikanten.

